www.kps-intl.com

COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MULTIFUNCIÓN

FASTCHECK3010



Primer equipo multifunción en tamaño de bolsillo. Permite la comprobación de instalaciones eléctricas de acuerdo a la Norma IEC al igual que otros equipos multifunción tradicionales. Además de la medición de tension TRMS y la comprobación del correcto cableado de enchufes, permite la realización de otras pruebas (RCD, Impedancia de bucle) según las normas IEC61557-3 y IEC61557-6. El equipo permite memorizar los resultados y la realización de informes a través de la aplicación para dispositivos móviles KPS FASTCHECK.

Con el **FASTCHECK3010** se pueden realizar las siguientes mediciones:

1. **Comprobación de enchufes** (Correcto cableado)
2. Mediciones de tensión **TRMS** en sistemas **L-N** , **y circuitos bi-fase 230V.**
3. Comprobación de dispositivos diferenciales (**RCD**) de tipo A, AC y F 30mA con posibilidad de prueba **AUTO** y medición de la TENSIÓN DE CONTACTO.
4. **Impedancia de bucle** (Resistencia de puesta a tierra) y tensión de contacto en sistemas **TT**. Posibilidad de corriente de prueba más baja para evitar el disparo de los diferenciales.
5. Impedancia de bucle (Resistencia de puesta a tierra) y corriente de cortocircuito en sistemas **TN**. Posibilidad de corriente de prueba más baja para evitar el disparo de los diferenciales
6. Armónicos de tensión hasta el orden 49
7. Distorsión Armónica Total (**THD**%)

KPS FASTCHECK

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

TRMS

CAT III 300V

www.kps-intl.com

FASTCHECK3010

COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MULTIFUNCIÓN

General	
Pantalla	Pantalla TFT 1.77”, 6000 cuentas
Conectividad	APP FASTCHECK
Memoria	64 registros
Dimensiones	81.5x70x83mm
Peso	110g
Alimentación	De la red
Normativa	IEC 61010-1, IEC 61010-2-30, IEC61557-3 y IEC61557-6, IEC/EN61326-1
Categoría de Sobretensión	CAT III 300V
Contenido	Funda,equipo y manual de instrucciones

Especificaciones	
True-RMS	✓
Tensión AC (V)	120V-265V
Frecuencia	42 -69Hz
Armónicos de Tensión	Orden 1 -50 (0.8V – 256V)
Comprobación de enchufes	Tierra o Neutro desconectado, inversion L-N o L-PE - Vc>50V.
Bucle (Impedancia de bucle)	0.01 - 999 Ω (Corriente de prueba estándar: 15mA) (Baja corriente de prueba: 6mA)
Comprobación RCD	Tipos AC, A y F; 30mA x1/2; x1; x5; (0◦, 180◦)

www.kps-intl.com

FASTCHECK3010

COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MULTIFUNCIÓN

Información para pedidos	
SKU	KPSFASTCHECK3010CBINT
Código EAN	8435394788494
Código UPC	810053678510

EMEA
info.emea@kps-intl.com
C/ Picu Castiellu, Parcelas i1-i4
Argame, Morcin 33163, Asturias,
Spain

CANADA & USA
info.na@kps-intl.com
6509 Northpark Blvd Unit 400,
Charlotte, NC 28216 USA

UNITED KINGDOM
info.uk@kps-intl.com
Warwick House Queen Street 65-66,
London, England, EC4R 1EB UK